

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ WIFI Multipower Socket EU White

SMART+ WIFI Multipower Socket GEN2 | SMART+ MULTI POWER SOCKET EU con 4 prese EU SMART e porte USB con tecnologia WiFi



Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Porte USB disponibili per l'alimentazione

Vantaggi del prodotto

- Presa Smart Multi: collegamento semplice di dispositivi elettrici tramite prese intelligenti e porte USB intelligenti
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Controllo wireless tramite app o controllo vocale

Caratteristiche del prodotto


- 4 prese standard intelligenti e 4 porte USB intelligenti per la ricarica (2 porte ciascuna di tipo A e C)
- Caricabatterie USB: ricarica rapida con USB Power Delivery (USB PD) fino a 20 W di potenza
- Le prese di alimentazione possono essere controllate individualmente e le porte USB sono controllate come un unico gruppo
- Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
- Contatore di energia
- Pianificazione
- Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllabile tramite SMART+ WiFi Remote Controller

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	586,00 g
Lunghezza	315 mm
Larghezza	62 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	62 mm
Altezza	40 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5+40 °C

CARATTERISTICHE

Tipo di collegamento	Spina
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, ovvero dalla presa SMART+ Multi Power, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare la presa multipla SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 16 A)
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati Nome del documento	
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART+ MULTIPOWER SOCKET
Informazioni tecniche aggiuntive Wifi remote control compatibility list		Wifi remote control compatibility list
Informazioni tecniche aggiuntive Wifi remote control compatibility list (DE)		Wifi remote control compatibility list (DE)
POF	Informazioni legali Safety insert G11234413	
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU
POF	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854418198	Astuccio 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm ³
4099854418204	Cartone di spedizione 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.