

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI Multipower Socket EU White

SMART+ WIFI Multipower Socket GEN2 | Multiprise avec 4 prises EU SMART+ et ports USB avec technologie WiFi



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Ports USB disponibles pour l'alimentation

Avantages du produit

- Multiprise connectée : pour connecter en toute simplicité des appareils électriques conventionnels via les prises ou les ports USB
- Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale

Caractéristiques du produit


- 4 prises standard intelligentes et 4 ports USB intelligents pour la charge (2 ports chacun de type A et C)
- Chargeur USB : Charge rapide avec USB Power Delivery (USB PD) jusqu'à 20W de puissance
- Les prises de courant peuvent être contrôlées individuellement et les ports USB sont contrôlés en un seul groupe
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Compteur d'énergie
- Planification
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
- Pilotable via le SMART+ WiFi Remote Controller

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Intensité nominale	16 A
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	586,00 g
Longueur	315 mm
Largeur	62 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	62 mm
Hauteur	40 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	10000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-5...+40 °C
-------------------------------	-------------

CAPACITÉS

Type de connexion	Prise de courant
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Conseils de sécurité

- Débrancher les appareils qui génèrent de la chaleur sur secteur, comme la multiprise SMART+, après utilisation pour éviter qu'il s'allument accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne pas utiliser la multiprise SMART+ avec un équipement médical.
- À raccorder à un disjoncteur automatique (pour max. 16 A)
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ MULTIPOWER SOCKET
	Informations techniques complémentaires	Wifi remote control compatibility list
	Informations techniques complémentaires	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Informations légales	Safety insert G11234413
	Déclarations de conformité	SMART WIFI MULTIPOWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854418198	Etui carton fermé 1	76 mm x 76 mm x 377 mm	633.00 g	2.18 dm ³
4099854418204	Carton de regroupement 4	390 mm x 165 mm x 165 mm	2764.00 g	10.62 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.