

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Flare Wall RGB + W

Smart+ Flare Multicolor | Apparecchi con tecnologia WiFi



### Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Giardini
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Protocollo di rete: WiFi
- Tipo di protezione: IP44



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | 7,50 W        |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | > 0,5         |
| Distorsione armonica totale  | $\leq$ 20 %   |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso                                          | 320 lm               |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 570 lm               |
| Efficienza luminosa                                      | 43 lm/W              |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K               |
| Colore della luce (descrizione)                          | RGBW                 |
| Indice di resa cromatica Ra                              | $\geq$ 80            |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0                  |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0                  |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 230.00 °             |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 98,00 mm  |
| Larghezza     | 66,00 mm  |
| Altezza       | 331,00 mm |
| Peso prodotto | 900,00 g  |



SMART OUTD WIFI FLARE WALL

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Grigio scuro       |
| Colore della struttura                   | Grigio scuro       |
| Materiale del corpo                      | Aluminum           |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C                 |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |
| Grado di protezione                    | IP44                         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                         |
| Dimmerabile                            | Sì                           |
| Type of dimming [GMS]                  | WiFi                         |
| Montaggio tipo                         | Surface                      |
| Posizione di montaggio                 | Parete                       |
| Ambiente applicativo                   | Outdoor                      |
| Lunghezza per il montaggio             | -                            |
| Larghezza per il montaggio             | -                            |
| Con sorgente luminosa                  | No                           |

Durata

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C         | 25000 h |
| Durata L80/B10 @ 25 °C         | -       |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C | -       |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA  |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART OUTD WIFI FLARE                 |
|  | Informazioni legali                            | Legal insert                          |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE_SMART OUTD WIFI FLARE WALL RGBW DG |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | SMART WIFI                            |
|  | EU Data Act                                    | SMART WiFi Lamps and Luminaires       |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075478275   | Astuccio<br>1                  | 117 mm x 87 mm x 354 mm                       | 979.00 g   | 3.60 dm³  |
| 4058075478282   | Cartone di spedizione<br>4     | 368 mm x 248 mm x 199 mm                      | 4321.00 g  | 18.16 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.