

FICHE PRODUIT SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Veilleuse sur prise connectée pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Bluetooth



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité pour les chambres d'enfants, les escaliers ou les chambres

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité la nuit ou dans les zones sombres
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Commande vocale via : Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : Bluetooth
- Veilleuse intégrée avec blanc chaud, sans variation
- Planification




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	120,00 g
Longueur	60 mm
Largeur	60 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60 mm
Hauteur	84 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	84 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante -10+35 °C

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home	
CERTIFICATE ET NORMES		

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	1
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure), Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Guide d'installation détaillée	SMART+ BLUETOOTH INSTALLATION GUIDE
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity - Smart Bluetooth Nightlight Plug EU_AC31264
POF	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075571013	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075571020	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	886.00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.