

# FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm White TW

Smart+ Orbis Twist | Applique décorative intelligente avec technologie wifi TW et gradateur, haut et bas



# Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

# Avantages du produit

- Installation facile et rapide

# Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White: 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



White TW

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,00 W	
Tension nominale	220240 V	
Fréquence du réseau	5060 Hz	
Intensité nominale	55,000 mA	
Courant d'appel	2.2 A	
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90	
Distorsion harmonique totale	< 20 %	
Classe de protection	Ш	
Mode d'opération	External LED driver	

# Données photométriques

Flux lumineux	900 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1200 lm	
Efficacité lumineuse	80 lm/W	
Temp. de couleur	30006500 K	
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K <sup>1)</sup>	
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0	
Angle de rayonnement	360 °	

<sup>1)</sup> Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	127,00 mm
Largeur	95,00 mm
Hauteur	230,00 mm
Poids du produit	590,00 g

SMART WIFI ORBISW TWIST

# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

#### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Commutateur de test intégré	Non
-----------------------------	-----

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats Nom du document		
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité SMART WIFI ORBISW CROSS CYLDRO TWI		
PDF	Informations légales	Legal insert Residential luminaires	
PDF	Déclarations de conformité	EC declaration_Wall lamp	
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075574151	Etui carton fermé 1	136 mm x 100 mm x 280 mm	698.00 g	3.81 dm <sup>3</sup>
4058075574168	Carton de regroupement 4	290 mm x 216 mm x 300 mm	3302.00 g	18.79 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.