

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Rubans LED décoratifs avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

### Caractéristiques du produit

- Gradable
- Bandes flexibles, pliables LED
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa
- Le produit peut être utilisé comme extension pour 2M Flex



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,60 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Mode d'opération	External LED driver


## Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	RGBTW
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	320 lm
Flux lumineux	320 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	360 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80

## Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
----------------------	-------

## DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	45,00 g
Longueur	1000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	10.00 mm
Hauteur	2,60 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	2.60 mm

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
Matériaux de corps	Silicone
Matériaux de fermeture	Polycarbonate (PC)

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Toutes surfaces
---------------------	-----------------

## CAPACITÉS

Gradable	Oui
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Technologie LIGHTIFY	Google Home / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
 Déclarations de conformité	SMART WIFI FLEX
 EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075523838	Etui carton fermé 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	183.00 g	1.78 dm <sup>3</sup>
4058075523845	Carton de regroupement 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	882.00 g	9.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.