

FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Garden Pole RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes lumineuses décoratives pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi



Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de protection (pôle) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Extension jusqu'à 8 Poles maximum



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	5,70 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	350 lm
Efficacité lumineuse	32 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Angle de rayonnement	280 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	38,00 mm
Hauteur	365,00 mm
Poids du produit	1050,00 g



SMART WIFI GARDEN POLE
RGBW

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Couleur du teinte	Acier
Matériau de corps	Stainless steel

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
-----------------------	--------------------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Prise, UE
Type de protection	IP65
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Piquet de sol
Emplacement montage	Sol
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--



ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART WIFI GARDEN POLE
 Déclarations de conformité	SMART WIFI GARDEN POLE MINI RGBW

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075478213	Etui carton fermé 1	220 mm x 280 mm x 80 mm	1192.00 g	4.93 dm ³
4058075478220	Carton de regroupement 4	460 mm x 300 mm x 180 mm	5185.00 g	24.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.