

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ Nlightlight plug | Smarte Steckdose mit integriertem Nachtlicht über ZigBee Technologie steuerbar



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Nachtlicht für Orientierung und Sicherheit in Kinderzimmern, an der Treppe und im Schlafzimmer

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Nachtlicht zur Verwendung als Orientierungslicht, als Sicherheitslicht in der Nacht, oder in dunklen Bereichen
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten

Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System oder Ein- / Aus-Taste am Gerät
- Steuerung über Stimme möglich: Google Assistant oder Amazon Alexa, abhängig vom genutzten Smart Home System
- Funktionsumfang abhängig von der verwendeten Steuerungsart
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Integriertes Nachtlicht mit warmweißer Lichtfarbe, nicht dimmbar
- Zeitplanung




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz

Maße & Gewicht



Produktgewicht	120,00 g
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Höhe	84 mm

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+35 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Kompatible Smart-Home-Technologie	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
-----------------------------------	---

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Steuerung via App erfordert ein kompatibles Smart home System

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Ausführliche Installationshinweise	SMART+ ZIGBEE INSTALLATION GUIDE
	Konformitätserklärung	EU Declaration of Conformity – Smart Zigbee Nightlight Plug EU_AC31262

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075570955	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570962	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883.00 g	4.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.