

PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Outdoor Plug | Intelligente Außensteckdose mit WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten konventioneller Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte
- Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose
- Energiezähler: Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch
- Die Steckdosenabdeckung kann zum Schutz vor Spritzwasser geschlossen werden

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Steuerung über die LEDVANCE SMART+ WiFi Fernbedienung möglich
- 1,5 m Netzkabel für flexible Installation
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: WiFi




- Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht



| Produktgewicht | 695,00 g |
|----------------|----------|
| Durchmesser | 100 mm |
| Länge | 146 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 115 mm |

Lebensdauer

| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

Farben & Materialien

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------|------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Einsatzmöglichkeiten

| Kompatible Smart-Home-Technologi | 0 | Amazon Aleva / Google Home |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Kompatible Smart-Home-Technologi | е | Amazon Alexa / Google Home |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE |
|--------------|------|
| Schutzklasse | T |
| Schutzart | IP44 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Erdspieß enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Outdoor Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|-----|------------------------------------|---|
| PDF | Ausführliche Installationshinweise | SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE |
| POF | Konformitätserklärung | EU Declaration of Conformity – Smart WiFi Outdoor Plug EU_AC28672 |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Plugs |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075532120 | Faltschachtel 1 | 208 mm x 146 mm x 115 mm | 815.00 g | 3.48 dm ³ |
| 4058075532137 | Versandschachtel 8 | 608 mm x 223 mm x 260 mm | 7210.00 g | 35.25 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.