

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W

Smart+ Table Frame Maxi Multicolor | Outdoor Smart Table Frame Maxi -pöytävalaisin



Käyttökohteet

- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet
- Yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykällä ohjausvaihtoehdoilla
- USB-ladattava mobiilikäyttöön (mukana latauskaapeli, ladattu täyteen 6 tunnissa)
- Integroitu varavirtalähde
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	5,00 W
Nimellisjännite	5 V
Nimellisvirta	1000,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	270 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	310 lm
Valotehokkuus	54 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / RGB
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	270 °

MITAT JA PAINO

Pituus	140,00 mm
Leveys	140,00 mm
Korkeus	263,00 mm
Tuotteen paino	950,00 g



SMART OD WIFI TABLE FRAME
MAX PB USB RGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta

Rungon materiaali	Alumiini Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytchentäkertojen määrä	12500

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Sisältyvien paristojen määrä	1
Pariston nimellisjännite	3.7 V
Akun nimellinen kapasiteetti	5200 mAh
Akun latausaika	5 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART+ WIFI TABLE FRAME
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART ODWIFI TABLEFRAME
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART ODWIFI TABLEFRAME
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART ODWIFI TABLEFRAME MAX
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075763241	Yksikköpakkaus 1	145 mm x 145 mm x 270 mm	1073.00 g	5.68 dm ³
4058075763258	Kuljetuslaatikko 4	310 mm x 310 mm x 290 mm	4950.00 g	27.87 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysytyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.