

# FICHE PRODUIT Smart+ Wifi Ball Magic RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Eclairages d'ambiances connectés



# Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Distribution lumineuse homogène

### Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Fonction rythme musical : grâce à l'application Smart Wi-Fi et aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Connexion USB
- Gradable
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	3,50 W	
Tension nominale	5 V	
Intensité nominale	700,000 mA	
Classe de protection	Ш	
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)	

# Données photométriques

Flux lumineux	200 lm	
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	230 lm	
Efficacité lumineuse	57 lm/W	
Temp. de couleur	2200 6500 K	
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0	
Angle de rayonnement	250 °	

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	200,00 mm
Hauteur	206,00 mm
Poids du produit	550,00 g
Longueur de câble	1 m



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc	
Couleur du teinte	Blanc	
Matériau de corps Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)		
Matériau de fermeture Verre		
Teneur en mercure	0.0 mg	

### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	USB TYPE-A
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Standing
Application	Indoor
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.	
Nombre de sources	empty	

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Câble USB, longueur: 1 m
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

### Conseils de sécurité

 Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ WIFI BALL MGC RGBTW USB	
PDF	Informations légales	Safety insert G11222390	
PDF	Déclarations de conformité	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB	
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires	

### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854475801	Etui carton fermé 1	242 mm x 242 mm x 243 mm	1030.00 g	14.23 dm <sup>3</sup>
4099854475818	Carton de regroupement 4	500 mm x 258 mm x 511 mm	4120.00 g	65.92 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.