

FICHE PRODUIT

SMART+ ZIGBEE Plug EU White

SMART+ ZIGBEE Plug | Prise avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

Avantages du produit

- Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie

Caractéristiques du produit

- Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Planification
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
- Compteur d'énergie
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Intensité nominale	10 A
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	76,6 g
Diamètre	48 mm
Hauteur	82,4 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	82.4 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	10000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Type de connexion	Prise de courant
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Philips Hue

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (pour max. 10 A)
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ZB_PLUG_EU
	Informations légales	Safety insert G11222558
	Déclarations de conformité	SMART ZB PLUG
	EU Data Act	SMART ZigBee Plugs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854419263	Etui carton fermé 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.60 g	0.38 dm ³
4099854419270	Carton de regroupement 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	507.04 g	2.09 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.