

## FICHE PRODUIT

# SMART+ MATTER Plug ACK EU White

SMART+ MATTER Plug ACK EU | Prise avec SMART+ Plug pour contrôler les appareils non intelligents avec Amazon Frustration-Free Setup (FFS) et la technologie Matter via WiFi



### Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants

### Avantages du produit

- Amazon Frustration-Free Setup (FFS)
- Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale
- Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter
- Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification
- Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines
- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

### Caractéristiques du produit


- Conçu pour Alexa : la fonctionnalité Amazon Frustration-Free Setup (FFS) incluse permet une configuration transparente et instantanée avec les appareils Alexa lors de l'achat sur Amazon
- Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
- Planification
- Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension nominale    | 230 V |
| Intensité nominale  | 10 A  |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Poids du produit                         | 80,00 g |
| Diamètre                                 | 48 mm   |
| Largeur                                  | 48 mm   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 48 mm   |
| Hauteur                                  | 82,4 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 82.4 mm |

## Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000 |
|---------------------------------|-------|

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+35 °C |
|-------------------------------|--------------|

## CAPACITÉS

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type de connexion    | Prise de courant                                              |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                    |      |
|--------------------|------|
| Normes             | CE   |
| Type de protection | IP20 |

## Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (pour max. 10 A)
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Smart Matter ACK Plug EU            |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI MAT PLUG EU WH ACK OSRAM |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Plugs                    |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075849525 | Etui carton fermé<br>1           | 51 mm x 51 mm x 86 mm                     | 92.00 g            | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4058075849532 | Carton de regroupement<br>4      | 112 mm x 112 mm x 102 mm                  | 417.00 g           | 1.28 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.