

## FICHE PRODUIT

# SMART+ WIFI Outdoor Camera Battery Solar White

SMART+ WIFI Outdoor Camera Battery Solar | Caméras de surveillance extérieures connectées avec qualité d'image haute résolution et technologie WiFi



### Zones d'application

- Maison intelligente - Extérieur

### Avantages du produit

- IP de protection élevé (IP66)
- Vidéo en direct et vidéos/images enregistrées et directement visibles sur smartphone et enceinte connectée avec écran
- Mode privé : coupure la connexion vidéo et audio
- Notification de batterie faible
- Détection de mouvement PIR
- Double vision nocturne : réglage du mode infrarouge ou du mode couleur
- Fonction audio bidirectionnelle pour une communication directe
- Fonction sirène pour éloigner les invités indésirables
- Peut déclencher et exécuter des routines et des automatisations de maison connectée
- Conforme au RGPD et protège vos données grâce à un cryptage sécurisé de bout en bout

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
- Qualité d'image ultra nette avec capteur CMOS 4MP et résolution 2K QHD 2560(H) x 1440(V)
- Angle de vue de l'image 92°
- Vision nocturne et détection de mouvement PIR jusqu'à 7 m


- Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur/sirène d'alarme intégrés
- Options de stockage : carte microSD (max. 256 Go, non incluse) et stockage cloud en option
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Autonomie de la batterie 4 à 6 mois ou en continu avec panneau solaire
- Batterie de 5200 mAh rechargeable via USB-C 5V et panneau solaire 5W inclus rechargeable
- Panneau solaire 5W pour un fonctionnement indépendant de la caméra inclus

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                  |     |
|------------------|-----|
| Tension nominale | 5 V |
|------------------|-----|

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Poids du produit                         | 523,5 g   |
| Longueur                                 | 55,00 mm  |
| Largeur                                  | 124,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 124.00 mm |
| Hauteur                                  | 95,00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 95.00 mm  |

Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 30000 |
|---------------------------------|-------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Blanc              |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+60 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gradable             | Non                        |
| Type de connexion    | Prise de courant           |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home |

BATTERIE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | Others |
|------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Normes               | CE  |
| Classe de protection | III |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP66 |
|--------------------|------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats                                   | Nom du document                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11233160             |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART WIFI OUTDCAMERA BATTERY SOLAR |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Cameras                  |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075850576 | Etui carton fermé<br>1           | 109 mm x 180 mm x 174 mm                  | 590.50 g           | 3.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075850583 | Carton de regroupement<br>4      | 367 mm x 225 mm x 187 mm                  | 2554.00 g          | 15.44 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

