



FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI Smoke Detector White

SMART+ WIFI Smoke Detector | DéTECTEUR de fumée SMART+ WIFI



Zones d'application

- Maison intelligente - Intérieur

Avantages du produit


- La fonction triple alarme comprend une puissante alarme sonore (>85 dB), des voyants d'avertissement rouges clignotants et une notification push via des applications pour maison intelligente
- Détection photoélectrique de fumée fiable
- Les compensateurs de contamination minimisent les fausses alarmes causées par la poussière et la saleté
- Effectue un auto-test régulier, vérifie l'état de la pile, la connexion WIFI et signale immédiatement les problèmes
- Connectées à d'autres produits intelligents, les alarmes peuvent être rendues encore plus reconnaissables
- Longue durée de vie de la pile (>5 ans de durée de fonctionnement) et facile à remplacer (CR123)
- Toujours informé des dangers dans la maison intelligente, même lorsque vous n'êtes pas à la maison
- Installation facile grâce à une conception sans fil et très compacte

Caractéristiques du produit

- Certifié selon la norme EN 14604
- Compatible avec Google Assistant
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	3 V
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	99,00 g
Diamètre	86,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	86.00 mm
Hauteur	34,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	34.50 mm

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

BATTERIE

Type de batterie	CR123A
------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pile incluse (1x CR123A)
- Vis et chevilles incluses comme matériel de montage

Conseils de sécurité

- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR
 Informations légales	Safety insert G11222349
 Déclarations de conformité	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
 Déclarations de conformité	Smart Smoke Detector
 Déclarations de conformité UKCA	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
 EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854418105	Etui carton fermé 1	39 mm x 112 mm x 112 mm	122.00 g	0.49 dm ³
4099854418112	Carton de regroupement 4	236 mm x 123 mm x 93 mm	678.00 g	2.70 dm ³
4099854418129	Carton de regroupement 48	500 mm x 395 mm x 210 mm	8933.00 g	41.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.