

# FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Neon Flex 5M RGB + TW

Smart+ Neon Flex Multicolor | Rubans LED décoratifs avec éclairage homogène pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Espaces de vie
- Éclairage direct et indirect

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles

## Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Bandes flexibles, pliables LED
- Type de protection : IP44



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220240 V
Intensité nominale	165,000 mA
Fréquence de fonctionnement	5060 Hz
Fréquence du réseau	5060 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Mode d'opération	External LED driver

# Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	RGBTW
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	630 lm
Flux lumineux	630 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2100 lm
Efficacité lumineuse	32 lm/W
Temp. de couleur	27006500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80

# Données techniques légères

Angle de rayonnement 110 °	Angle de rayonnement	

## **DIMENSIONS ET POIDS**



Poids du produit	930,00 g
Longueur	5000,00 mm
Largeur	17,50 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	17.50 mm
Hauteur	9,90 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9.90 mm

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
Durée de vie	30000 h

## **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

#### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-2040 °C
-------------------------------	----------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

#### **CAPACITÉS**

Gradable	Oui
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Technologie LIGHTIFY	Google Home / Amazon Alexa
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC
Classe de protection	II
Type de protection	IP44

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

#### Conseils de sécurité

- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ WIFI NEON FLEX	
Informations légales		Legal insert residential luminaires	
Déclarations de conformité		SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44	
EU Data Act		SMART WiFi Lamps and Luminaires	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075504806	Etui carton fermé 1	64 mm x 350 mm x 322 mm	1287.00 g	7.21 dm³
4058075504813	Carton de regroupement 4	664 mm x 365 mm x 158 mm	6638.00 g	38.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.