

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire le lampade BULKHEAD COMBO in lampade di emergenza



Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND
- Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza

Vantaggi del prodotto

- Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza
- Facile manutenzione grazie alla funzione di autotest manuale per l'illuminazione di emergenza
- Funzionamento della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con tempo di scarica di 3 ore
- Facile sostituzione della batteria possibile
- Il kit di emergenza aggiornabile modularmente riduce la complessità di gestione delle scorte

Caratteristiche del prodotto

- Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	1,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	20 mA
Corrente di innesco	4,2 A
Fattore di potenza λ	> 0,3
Classe di sicurezza	II
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	1000 V
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	68,00 mm
Altezza	23,00 mm
Peso prodotto	145,00 g



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W
3H MT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C

Tipo di collegamento	Terminale senza viti
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Replaceable light source	No

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	25000
---------------------------------------	-------

ALIMENTATORE

Durata ECG	40000 h
------------	---------

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Pulsante per test
Potenza assicurata in modalità di funzionamento	1.5 W
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	PLUG & UPGRADE
-------------------	----------------

Apparecchiatura / Accessori

- Batteria inclusa
- LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.
- Non aprire l'alloggiamento.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH CBO RD EM KIT
	Informazioni legali	Safety Insert G11218828
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Legal Insert G11185544
	Dichiarazioni di conformità	BLKH CBO RD
	Dichiarazioni di conformità UKCA	BLKH CBO RD

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854481055	Astuccio 1	32 mm x 82 mm x 137 mm	167.00 g	0.36 dm³
4099854481062	Cartone di spedizione 50	432 mm x 287 mm x 184 mm	8864.00 g	22.81 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.