

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ MATTER Wall Switch 2 Channel

SMART+ MATTER Wall Switch | SMART+ wandschakelaars met geïntegreerd relais en Matter over WiFi-technologie



Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- Wanneer gebruikers smart home producten van verschillende fabrikanten willen mixen en matchen
- Smart home indoor

Productvoordelen

- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in
- Slimme en relaisbediening: Elke knop kan individueel worden geconfigureerd om een van de relais en/of andere SMART+ & Matter-producten, routines of automatiseringen te bedienen
- Kan slimme thuisroutines en automatiseringen activeren en uitvoeren
- Geïntegreerde schakelrelais kunnen worden aangestuurd via de Matter-systemen en de SMART+ app
- Universele bediening van SMART+ WiFi en Matter over WiFi-producten
- Draadloze bediening via app of spraakbesturing
- Naadloze integratie met Matter-compatibele systemen
- Vereenvoudigd installatieproces dankzij de standaard gebruiksvriendelijke installatiestappen
- Verbeterde beveiliging door het implementeren van sterke encryptie- en authenticatieprotocollen
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen

Productkenmerken


- Te bedienen via de SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0) of andere Matter-compatibele platforms
- Hoog schakelvermogen: 1CH versie: tot 10 AX, 2CH versie: tot 10 AX / kanaal, totaal 16 AX
- Eenvoudige montage in standaard inbouwdozen dankzij 27 mm inbouwdiepte
- Netwerkprotocol: Matter via WiFi (2,4 GHz)
- Compatibel met Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Busch/ABB-free@home en andere Matter-compatibele platforms

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	16 A
Netfrequentie	50...60 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	130,00 g
Lengte	86,00 mm
Breedte	42,50 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	42.50 mm
Hoogte	86,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	86.00 mm

Levensduur

Aantal schakelcycli	40000
---------------------	-------

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+40 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitklemmen
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Veiligheidsklasse	II

Type bescherming	IP20
------------------	------

Technische uitrusting

- Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Om aan te sluiten op een automatische schakelaar (voor 1G max. 10A, voor 2G max. 16A).

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	
	Juridische informatie	Safety insert G11233095
	Conformiteitsverklaringen	SMART WIFI MAT WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminares Plugs

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075849921	Vouwdoos 1	53 mm x 90 mm x 99 mm	158.00 g	0.47 dm³
4058075849938	Verzenddoos 4	224 mm x 102 mm x 114 mm	701.00 g	2.60 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.